

四區/八區防盜報警主機 EP-1003R



功能特性：

- 中英文液晶顯示操作面板；25 x 25大按鍵鍵盤及鍵盤護蓋
- 主機面板配置有緊急求救按鈕，並有白色閃光於夜間或昏暗時明顯提示緊急求救按鈕位置
- 具狀態圖示符號顯示，主機狀態顯示一目了然
- 主機面板具有一個警報記憶清除專用按鍵
- 具無線遙控開機(設定)/關機(解除) 功能
- 設定及解除可電話遙控
- 具密碼開關機；密碼設定為1~12碼
- 四區(EP-1003R-4)/八區(EP-1003R-8)防盜區並具來客報知功能
- 各防盜區皆有終端反破壞電阻
- 具警報自動語音撥號
- 具局線短路或斷路及訊號故障檢知，並可選擇開啟或關閉此功能
- 主機具自動充放電電路及故障偵測

電器規格：

- 外型尺寸(W*L*D)：193 * 295 * 72 mm
- 操作溫度：-20°C ~ 70°C
- 操作溼度：0 ~ 90%
- 電源輸入：AC110 ~ 220V/50~60Hz
- 待機/最大消耗功率：5W/16W
- 警報迴路輸入：4區/8區乾接點斷路觸發輸入，具1K迴路電阻
- 緊急迴路輸入：1組乾接點短路輸入
- 瓦斯迴路輸入：1組乾接點短路輸入
- 門鈴迴路輸入：1組乾接點短路輸入
- 互控LED輸出：電壓 12 ~ 14VDC，電流 max 100 mA
- 警報喇叭輸出：電壓 12 ~ 14VDC，電流 max 500 mA
- 警報乾接點輸出：接點容量 1A 125VAC 或 2A 30VDC
- DC12V 供電輸出：電壓 12 ~ 14VDC，電流 max 500 mA