

# 四區/八區防盜主機 EP-1103



## 功能特性：

- 中英文液晶顯示操作面板；25 x 25大按鍵鍵盤及鍵盤護蓋
- 主機面板配置有緊急求救按鈕，並有白色閃光可於夜間或昏暗時具明顯提示緊急求救按鈕位置
- 具狀態圖示符號顯示，主機狀態顯示一目了然
- 主機面板具有一個警報記憶清除專用按鍵
- 具密碼開關機；密碼設定為1~12碼
- 四區(EP-1103-4)/八區(EP-1103-8)防盜區並具來客報知功能；各防區皆有終端反破壞電阻
- 主機具自動充放電電路及故障偵測

## 電器規格：

- 外型尺寸(W\*L\*D)：193 \* 295 \* 72 mm
- 操作溫度：-20°C ~ 70°C
- 操作溼度：0 ~ 90%
- 電源輸入：110V/AC/50~60Hz
- 待機/最大消耗功率：5W/16W
- 警報迴路輸入：4區/8區乾接點斷路觸發輸入，具2.2K迴路電阻
- 緊急迴路輸入：1組乾接點短路輸入
- 瓦斯迴路輸入：1組乾接點短路輸入
- 門鈴迴路輸入：1組乾接點短路輸入
- 互控LED輸出：電壓12~14VDC，電流max 100 mA
- 警報喇叭輸出：電壓12~14VDC，電流max 500 mA
- 警報乾接點輸出：接點容量1A/25VAC 或 2A/30VDC
- DC12V供電輸出：電壓12~14VDC，電流max 500 mA