

# 埋入式四區防盜主機 EP-1131S



## 功能特性：

- 四區防盜設定區，三區24小時警戒區，分別為緊急求救區/瓦斯偵測區/火災偵測區
- 具1~8位數設定解除或功能變更之使用密碼，密碼可任意修改更換
- 內建警報小喇叭任一警報觸發時皆會響，數字鍵盤按下時要有Bi-一聲辨識按鍵確認
- 各防盜區皆可做分區警戒或非警戒設定
- 警報輸出有一共同警報DC 12V輸出，1.盜警觸發乾接點輸出 2.緊急觸發乾接點輸出 3.瓦斯/火災警報觸發乾接點輸出
- 警報時間可鍵盤設定1~99秒
- 主機可設定開機延遲及1~4區可選擇警報延遲，時間可設1~99SEC
- 主機具有一組外控接點並可選擇暫態或固態設定/解除，一組設定/解除外接LED指示燈
- 具停電記憶所有相關設定接不會消失，當設定時停電後復電會恢復當時設定之狀態
- 電源輸入DC 12V
- 具RS-485傳輸
- 外型尺寸(W\*L\*D)：116 \* 120 \* 22 mm