

遙控主機(管理型) EP-9001D



接收主機



鍵盤



中繼器

管理型車道捲門遙控主機EP-9001D

產品特點

- 可接PC軟體管理或控制鍵盤操作設定，設定中不影響車輛進出
- 具有防壓及捲門自動下，自動下降時間可設定
- 具有學習式加入發射器功能
- 可單獨刪除或全部刪除發射器功能

電器規格

- 使用電源：DC12V
- CPU 微控制器：8 位元 CPU，工業規格 - 40 ~ 85°C，32K Flash Watchdog
- 接收靈敏度：-105 dBm
- 遙控頻段：ISM 433 MHz
- 遙控格式：多位元亂數滾碼、具防拷貝、防掃描
- 遙控距離：空曠地 Max 100 米 (直線距離)
- 遙控器記憶容量：3000 只遙控器、具斷電記憶保護
- 偵測輸入點：4 組 NO或NC
- 乾接點輸出：4 組 NO NC 可設定，接點容量 10A 120VAC
- 連線傳輸埠：兩線式 RS485、傳輸距離 Max 1200 米、靜電保護 15kV(瞬間)、雷擊保護 4kV(瞬間)
- 操作溫度/溼度：- 20 ~ 70°C / 0 ~ 90%
- 尺寸(L*W*H)：寬130 * 長100 * 高31 mm

發射器 EP-9043B

- 具有五個按鍵為功能鍵(藍色)/上(黑色)/停(黑色)/下(黑色)/求救鍵(紅色)
- 具54bit發射碼長度，發射頻率ISM 433MHz
- 使用CR2030 3V 鋰電池，平均使用約18個月
- 無滑蓋具有防誤觸及省電設計功能
- 待機/發射消耗功率max 55 uA/15mA
- 一個發射器可整合捲門、RFID門禁、防盜、燈控等四種以上控制器材
- 具生活防水設計(潑水或淋雨)
- 發射距離空曠無阻隔狀態下，直線距離50~100公尺
- 操作溫度 - 5~60°C
- 內含125KHz或13.56MHz之加密感應卡(選配)

鍵盤 EP-6316

- 具四位數字七段顯示幕及四個LED 6種狀態顯示指示燈
- 與主機設定控制採分離式設計
- 可設定主機ID，鍵盤可控制多台主機(同一組RS485線路上僅能有一台EP-9001D KEY PAD)
- 可立即查詢顯示指定位址三種狀態
- 可指定位址加入或連續加入發射器
- 可設定或更改四位數字控制密碼
- 遙控器位址查詢時可向上或向下查詢
- 與電腦連線時，EP-9001D KEY PAD則會被當作遙控器接收器
- 具一組RS485連線埠傳輸距離Max 1200米、靜電保護 15kV(瞬間)、雷擊保護 4kV(瞬間)
- 電源使用:DC12V

PS:若接收距離不足時可加購中繼器

規格如有變動將不另行通知