

# 防盜控制主機 LK-1002系列



## 功能特性：

- 單晶片微電腦設計，動作穩定低消耗用電
- 盜警獨立分區回路
- N C輸入，具快速偵測及終端電阻防破壞設計
- 緊急輸入回路：NO24小時輸入一回路
- 具watch dog timer (看門狗)功能，可自我偵測防止系統當機
- 具保密鎖(security fuse)功能，系統程式安定確實
- 異常警報記憶功能，互控鎖功能，自動充放電電路，內藏喇叭及來客報知 (DIN-DON)功能

## 選擇功能：

1. 盜警第一區進入警報延遲選擇
  2. 外出系統延遲開機選擇
  3. 外接警報喇叭(SIREN)防剪線偵測選擇
  4. 外接警報喇叭(SIREN)系統開機音效輸出選擇
  5. 警報時間二段選擇
- LK-1002(盜警二區) · LK-1004(盜警四區)
  - LK-1006(盜警六區) · LK-1008(盜警八區)

## 系統輸出：

1. 一只警報音同步輸出乾接點(timing relay)
2. 一只警報保持輸出乾接點(latching relay)
3. 一只設定LED端(ARM)輸出
4. 警報輸出DC 12V/1.0A
5. 電源輸出DC 12V/0.5A
6. 內藏電源變壓器量18VA
7. 外型尺寸(W\*L\*D)：213\* 300 \* 70 mm