

## 數字密碼開關 LK-1020

LK-1020-1



LK-1020-2



### 功能特性：

- 可程式化密碼設定，直接由鍵盤更改
- 1 ~ 14 位數解、密碼設定容易
- 內置蜂鳴器鍵時具有嗶聲（輸入確認）及反破壞開關（TAMPER SWITCH）
- 夜光鍵盤，易於在夜間操作
- 具單控(LK-1020-1)與雙控(LK-1020-2)二種機型
- 可單獨選擇Alternate或Momentary(1~255秒)接點輸出
- 六次誤碼輸入能自鎖系統10秒，並具警報輸出
- 具Watch dog Circuitry(看門狗)功能，自我偵測防止系統當機，EEPROM記憶系統，密碼不因停電而消失
- 雙控(LK-1020-2)機型具子母碼功能，安全性高
- 具訪客電鈴鍵可與室內電鈴連線

### 產品規格：

- 密碼組合：1~14位數
- 使用電源：DC 10.5~16V
- 動態電流：60mA(LK-1020-1) / 80mA(LK-1020-2)
- 靜態電流：30mA(LK-1020-1) / 45mA(LK-1020-2)
- 記憶系統：EEPROM
- 輸出接點：1A/24VDC或0.5A/120VAC
- 門鈴接點：0.5A/120VAC
- 工作溫度：- 10 °C ~ 55 °C
- 外型尺寸(W\*L\*D)：115\*115\*20 mm