

Mifare 感應式讀卡機 LK-1031



功能特性：

- 單機型設計，安裝方便
- 門禁或保全防盜主機設定/解除
- 停電時主機設定自動記憶，永不消失
- 功能設定直接由鍵盤操作，數字LED顯示，簡易方便
- 直接可由鍵盤操作新增、刪除，或查詢卡號功能
- 操作模式: 讀卡/ 讀卡+按密碼 / 讀卡或按密碼 / 室內按鈕接點
- 具反脅迫、開門逾時未關、強行進入、連續五次密碼輸入等警報接點輸出
- 主機具防拆(Tamper)功能
- 訪客電鈴按鈕

電氣規格：

- 感應距離：Mifare 2~4公分 (鑰匙圈)
- 卡片容量：5000張 (Mifare)
- 使用電源：DC11~15V
- 使用頻率：13.56MHz (Mifare)
- 消耗電流：70mA(待機) · 150mA(動作中)
- 輸出接點：二組乾接點，容量1A/30V DC, 1A/120V AC
- 開門時間及警報時間可設定1~255秒
- 工作溫度：0°~55°c
- 外型尺寸：85W x 125H x 22D mm
- 感應鑰匙圈尺寸:34x39x6 mm