

16點數位輸出傳輸器 EP-8051A



功能規格：

- 輸出：16 點輸出 NC , NO 無電壓接點RELAY
- 透過RS-485傳送,做16點RELAY的控制傳送速率9600bps
- 輸入電源：DC 12V或AC 12V
- 消耗電流：≤500 mA
- 最大傳輸距離：≤ 1200M
- 工作溫度：-5 °C 至55°C
- 具WATCH DOG防當機自我偵測系統
- 具指撥開關可設定ID碼
- 尺寸(W* L*D): 200*105*46 mm

